

Androidin Zoiper-sovelluksen käyttöönotto MultiVoicea varten

Huomioitavaa:

- Korvaa puhelinnumero esimerkillä omallasi. Oheisessa manuaalissa esimerkkinä käytetty numeroa 7201004, josta saatu "Username" +35867201004 ja "Authentication User" 067201004.
- Käytä salasanana omaa salasanaasi

Kuva 1. Alkuikkuna. Valitse "Config"





Kuva 2. "Config"-näkymä. Valitse kohta "Accounts".





Kuva 3. Lisää tili. Paina kohdasta "Add account"





Kuva 4. Vahvista että sinulla on jo olemassa SIP-tili (MultiVoice)

Add account	
(i) Account setup	
Do you already have an account (username and password)?	
Yes No	



Kuva 5. Valitse "Manual configuration"





Kuva 6. Valitse tilin tyypiksi "SIP".

Choose an account type





Kuva 7. Määritä asetukset esimerkin mukaisesti. Muista korvata puhelinnumero ja salasana omallasi.

SIP Account

Account name

Authentication

Host multi.fi:5060

Username +35867201004

Password

Optional

Authentication user

Outbound proxy sip.multi.fi

Caller ID

Save Cancel



Kuva 8. Aseta CallerID:ksi oma puhelinnumerosi suuntanumerolla (esim. 067201004) ja mene seuraavaksi kohtaan "Audio Codec Settings"



Kuva 9. Poista kaikki muut valinnat ja jätä ainoastaan "aLaw"

Kuva 10. Mene edelliselle sivulle ja valitse "Network Settings"

Kuva 11. Valitse "Transport type":ksi TCP

Kuva 12. Mene edelliselle sivulle ja valitse "Save"

